



Czujnik ruchu 200 stopni Standard IP55 biały

EE830

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Przełącznik trybów pracy	nie
- sotosowany jako urządzenia samodzielne, główne lub rozszerzenie	

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V

Prąd

Prąd znamionowy (omowy)	maks. 16 A
-------------------------	------------

Moc

Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych	290 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)	1,2 W
Maksymalna moc żarówek 230V	1500 W
- niskie zapotrzebowanie na energię	
- oszczędzanie energii poprzez wł-/wyłączenie oświetlenia, zależne od wykrycia obecności i natężenia o	

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z przysłonami do ograniczania pola detekcji

Zasilacz

Napięcie zasilania	230V +/- 15%
--------------------	--------------

Detekcja

Kąt detekcji	200 °
Kąt detekcji	200 °
	~ 16 m

Material

Kolor	biały
-------	-------

Wymiary

Wysokość produktu	2,5 m
Zalecana wysokość montażu	2,5 m

Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia	5/1000 Lux
- ze statecznikiem elektronicznym EVG	580 W
Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Lampy energooszczędne	10 x 20 W
- skompensowane równolegle	290 W

Sterowanie LED

- z diodą do sygnalizacji wykrycia i trybu pracy

Sterowanie lampami żarowymi

Światłówki halogenowe 12 V	1500 VA
Żarówki i światłówki halogenowe 230 V	1500 W

Instalacja / Montaż

Montaż	montaż natynkowy
Maksymalna wysokość montażu	4 m
- do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera	

Podłączenie

Rodzaj podłączenia	Quick Connect
Rodzaj styku	1W + neutralny
- z zaciskami wtykowymi	

Przewód

- z wprowadzeniem przewodu

Ustawienia

Zakres opóźnienia zadziałania	5 s, 15 min
Czas opóźnienia, regulowany	
- z potencjometrami do ustawienia natężenia oświetlenia zadziałania i czasu opóźnienia bez konieczności demontażu	

Dostawa

- z elementami mocującymi

Wypożaenie

Opóźnienie wyłączenia autoprogramujące	nie
--	-----

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
- z zabezpieczeniem przed czołganiem	

Warunki użytkowania

Temperatura robocza
Temperatura przechowywania/transportu

Oznaczenie

Zastosowanie	czujnik ruchu
Główna linia projektowa	czujniki ruchu