

## Łącznik krzywkowy w obudowie ŁK16R-3.8368\OB2

### Zastosowanie

Łączniki krzywkowe są to aparaty do mechanicznego załączania i rozłączania prądów z możliwością realizacji określonego programu łączeń w funkcji obrotu pokrętki. Łączniki krzywkowe znajdują zastosowanie w obudowach instalacji elektrycznych niskiego napięcia zwłaszcza jako wyłączniki, rozłączniki, przełączniki oraz łączniki sterownicze. Łączniki krzywkowe mogą być zainstalowane w pomieszczeniach zamkniętych (3 stopień zanieczyszczenia - przeznaczenie przemysłowe) w temp. -40...+70°C. Łączniki krzywkowe spełniają wymagania normy PN-EN60947-3, IEC 60947-3. Ponadto mogą pracować w warunkach środowiskowych określonych w normach:

IEC 60068-2-6 (wibracje),  
IEC 60068-2-27 (udary),  
IEC 60068-2-2 (suche gorąco),  
IEC 60068-2-1 (zimno),  
IEC 60068-2-30 (wilgotne gorąco),  
IEC 60068-2-52 (mgła solna).

### Budowa


Segmentowa budowa łączników z podwójnymi krzywkami umożliwia tworzenie dowolnych programów łączeń w funkcji położenia pokrętki napędu. W łączniku może być zastosowany mechanizm z kątem obrotu pokrętki co 30°, 45° lub 90°, np. przy 30° daje nam maksymalnie 12 pozycji pokrętki.

Ze względu na sposób mocowania są oferowane łączniki:

- Do pulpitu - P
- Do bazy - B
- Do szyny - S
- W obudowie - OB1, OB2, OB3, OB4
- W obudowie podtynkowej - OBP1

### Linki

- » Łączniki krzywkowe ŁKR
- » Czoła do łączników krzywkowych ŁKR
- » Wyszukiwarka łączników (schematy, diagramy)



## Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907723003521    |
| Nazwa producenta          | SPAMEL           |
| ID produktu wg producenta | ŁK16R-3.8368\OB2 |

## Opis ETIM

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Klasa | Rozłącznik (EC001105) |
|-------|-----------------------|

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa                                   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Model                                   | Przełącznik                           |
| Liczba biegunów                         | 3                                     |
| Z pozycją 0                             | Tak                                   |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>   | 16 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V    | 8 kW                                  |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP65                                  |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0                                     |
| Do montażu na płycie                    | Tak                                   |
| Do montażu tablicowego                  | Nie                                   |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie                                   |
| Do montażu pośredniego                  | Nie                                   |
| Kompletne urządzenie w obudowie         | Tak                                   |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Pokrętło                              |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe                    |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1088584 |
|--------|---------|