



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

DRL-12-49

Laserowy czujnik odległości,

Index: DRL-12-49

Laserowy czujnik ruchu

Kolor: orzech, czarny

DRL-12 to laserowy czujnik odległości przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych.

Parametry: Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m; bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC; współpraca ze sterownikami AS-225; wbudowany czujnik jasności.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS



Czołówka czujnika laserowego DRL-12 wersja kolorystyczna orzech czarny

Dostępne warianty kolorystyczne czołówek czujnika:

[Aluminium](#)
[Czarny](#)

[Jesion czarny](#)
[Jesion satyna](#)
[Merbau czarny](#)
[Merbau satyna](#)
[Orzech satyna](#)
[Sosna czarny](#)
[Sosna satyna](#)
[Afromozja czarny](#)
[Afromozja satyna](#)
[Buk satyna](#)
[Buk czarny](#)
[Dąb czarny](#)
[Dąb satyna](#)
[Biały](#)

Działanie laserowego czujnika ruchu DRL-12

Zasada działania laserowego czujnika odległości typu Time of Flight polega na emisji wiązki światła i pomiarze opóźnienia światła, które powraca na skutek odbicia się od przeszkody. Umożliwia to **precyzyjne określenie odległości obiektu**. Następnie ta odległość jest porównywana z nastawionym zakresem detekcji. Jeżeli coś pojawi się w odległości mniejszej od wskazanej wartości, następuje załączenie światła. Takie rozwiązanie **doskonale sprawdza się** do załączania obwodów oświetleniowych, np. **na otwartych schodach**, gdzie istotne jest, aby czujnik wykrywał obecność tylko na schodach i ignorował wszystko, co dzieje się poza nimi.



Funkcje

- * **laserowy czujnik odległości** typu ToF (Time of Flight);
- * **zakres detekcji** ustawiamy płynnie w przedziale od 0,1 do 2 m;
- * **czujnik jasności** zapobiega załączeniu światła przy wysokim poziomie jasności;
- * **regulowany czas podtrzymania** załączenia światła;
- * bezpośrednie **sterowanie obwodów oświetleniowych 12/24 V** (obciążalność do 4 A, którą można zwiększyć przez dołączenie wzmacniaczy LED-AMP);
- * **miękkie załączanie i wyłączanie** sterowanych **obwodów oświetleniowych**;
- * możliwość wyzwiania sterowników kaskadowych AS-225;
- * **niewielkie rozmiary**, montaż w puszcze o35 mm, dostarczanej wraz z czujnikiem;

- * dioda LED sygnalizująca stan pracy czujnika;
- * **zabezpieczenie termiczne** przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wewnątrz obudowy.

DANE TECHNICZNE

Model	Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI	Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone załączenie	Tak
Wymuszone wyłączenie	Nie
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Monitorowanie zaplecza	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Kąt skanowania	10 °
Nadzór klatek schodowych	Tak
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	0 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	1 m²
Maksymalny zasięg na wprost	2 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	1 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Bezhalogenowe	Nie

Model antybakteryjny	Nie
Przezroczysty	Nie
Minimalny czas załączenia	1 s
Maksymalny czas załączenia	10 min
Opóźnienie wyłączenia	1 s
Opóźnienie załączenia	1 s
Czułość progowa jasności	2-500 lx
Maksymalna moc łączeniowa	50 W
Do obciążeń pojemnościowych	Tak
Liczba stref wykrywania	1
Maksymalny prąd załączenia	4 A
Minimalny prąd załączenia	0,1 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie
Z czujnikiem akustycznym	Nie
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	45 mm
Średnica	35 mm
Szerokość wbudowania	35 mm
Głębokość wbudowania	45 mm
Długość wbudowania	45 mm
Średnica wbudowania	35 mm
Min. głębokość puszki montażowej	45 mm
Z kablem podłączeniowym	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Rodzaj czujnika	Inne
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Materiał	Metal
Gatunek materiału	Stal szlachetna
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Kolor	Stal szlachetna
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK00
Rodzaj napięcia	DC
Długość kabla przyłączeniowego	0 mm
Prąd sterowania	0 mA
Maks. moc przełączana LED	0 W
Numer RAL (zbliżony)	0
Optymalna wysokość montażowa	0 m

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat