

## Przełącznik różnicowy RH10P 110/130VAC 0.5A

Przełącznik różnicowy RH10p 110/130VAC 0,5A. gama produktów: Vigirex - Gama produktów: Vigirex - skrócona nazwa urządzenia: RH10P - Typ produktu lub komponentu : zabezpieczenie różnicowo-prądowe - zgodność gamy: Vigirex RH A czujnik prądu upływowego, Vigirex RH TOA czujnik prądu upływowego - zastosowanie przełącznika: przełącznik różnicowoprądowy.



### Informacje ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3303430562269                 |
| Alt. ID produktu          | 56226                         |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC            |
| ID produktu wg producenta | 56226                         |
| Nazwa marki               | Merlin Gerin                  |
| Seria produktu            | Compact NSX, INS, INV, Fupact |
| PKWiU                     | 26.51.66.0                    |

### Opis ETIM

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa                                                      | Przełącznik kontroli prądu różnicowego (EC001445) |
| Grupa                                                      | Przełączniki (EG000019)                           |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                            | Zacisk klamrowy                                   |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz             | 110..130 V                                        |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz             | 110..130 V                                        |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC                   | Nie dotyczy                                       |
| Rodzaj napięcia sterowania                                 | AC                                                |
| Z odłączalnymi zaciskami                                   | Nie                                               |
| Funkcja                                                    | Dla obwodów zasilania trójfazowego                |
| Zakres napięcia znamionowego                               | 110..130 V                                        |
| Częstotliwość znamionowa                                   | 50..60 Hz                                         |
| Wartość nastawy prądu 1                                    | 0..30 mA                                          |
| Wartość nastawy prądu 2                                    | 0..30 mA                                          |
| Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania | 0 s                                               |
| Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania | 0,04 s                                            |
| Wskaźnik prądu różnicowego                                 | Nie                                               |
| Funkcja pamięci błędu                                      | Nie                                               |
| Liczba styków rozwiernych                                  | 1                                                 |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Liczba styków zwiernych    | 1     |
| Liczba styków przełącznych | 1     |
| Szerokość                  | 72 mm |
| Wysokość                   | 72 mm |
| Głębokość                  | 78 mm |