



Wyłącznik zmiernicowy z zegarem analog. dobowym i
czujnikiem EE003 230V 1P 16A

EE110

Konstrukcja	
Montaż	Szyna DIN
Funkcje	
Zasilanie rezerwowe	~ 200 h
Elementy sterujące i wskaźniki	
Przycisk obecności	nie
Charakterystyka elektryczna	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	
Napięcie robocze	230 V~ +10%/-15%
Prąd	
Prąd dopuszczalny (AC1)	16 A
	10 A
Częstotliwość	
Zakres częstotliwości	
Moc	
Maks. zdolność wyłączania przy równolegle skompensowanych świetłówkach	200 W
Maks. zdolność wyłączania przy szeregowo skompensowanych świetłówkach	1000 W
Maksymalna moc świetłówek liniowych nieskompensowanych	1000 VA
- układ podwójny	1000 W
Moc wejściowa	1,5 VA
Pobór mocy (praca)	1,5 VA
Maksymalna moc żarówek 230V	2000 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,5 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,3 W

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w 50000
cyklach roboczych (AC1)

Trwałość elektryczna z równolegle skompensowanymi 4000
światłówkami

Trwałość elektryczna z szeregowo skompensowanymi 7500
światłówkami

Wytrzymałość elektryczna z lampami żarowymi 7500

Pomiary

Dokładność ± 6 min/rok

Bateria

Czas ładowania rezerwy zasilania w godzinach 70

Zasilacz

Napięcie zasilania 230 V

Wymiary

Głębokość produktu 65 mm

Wysokość produktu 85 mm

Szerokość produktu 88 mm

szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS) 5 modules

Sterowanie oświetleniem

Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia

Zakres natężenia oświetlenia 5/2000 Lux

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

- nieskompensowane 1000 W

Maksymalne obciążenie równoległymi lampami
fluorescencyjnymi 200 VA

Maksymalna moc światłówek liniowych w układzie
duo 1000 W

- skompensowane równolegle 200 W

Sterowanie LED

- z diodą LED stanu

Sterowanie lampami żarowymi

Światłówki halogenowe 230 V 1000 W

Maksymalna moc żarówek 230V 2000 W

Żarówki 230 V 2000 W

Instalacja / Montaż

Montaż szyna TS

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	
Przekrój przewodu (sztywnego)	
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 przełącznik
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

Opóźnienie włączone	15 s
Opóźnienie wyłączone	60 s
Najkrótszy czas przełączenia	15 mn
- zmienianie natężenia oświetlenia przy użyciu potencjometru	

Wypożażenie

Zasilanie rezerwowe	200 h
- z bezpotencjałowym zestykiem zmiennym	

Zastosowanie

Cykl	dziennie
------	----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Dokładność	6 min / rok
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Główna linia projektowa	ELEKTRONIKA DOMOWA
-------------------------	--------------------