



Przełącznik instalacyjny 12VAC 2NO 16A

ERL216

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	250 V
Napięcie sterowania AC	12 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	4 kV

Prąd

Prąd dopuszczalny dla AC7, kategoria A	16 A
Prąd dopuszczalny dla AC7, kategoria B	5,5 A
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	16 A

Moc

Maksymalna moc pobierana	10,7 VA
Moc pobierana	2,9 VA
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 230 V dla AC7 kategoria A	3 kW
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 230 V dla AC7 kategoria B	880 W
Straty mocy na styk	1 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,9 W
Moc rozproszona przez sterowanie	2,9 W

Zadziałanie

Czas odpowiedzi przy zamykaniu	25 ms
Czas reakcji przy otwieraniu	15 ms

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000

Wymiary

Głębokość produktu	60 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17,85 mm

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych	570 VA
Maksymalne obciążenie równoległymi lampami fluorescencyjnymi	490 VA
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1200 VA

Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	1100 W
-----------------------------	--------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój elastycznego przewodu sterującego (linka)	
Maksymalny przekrój przewodu (drut) w mm ²	
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj styku	2 NO

Wypożyczenie

Liczba styków NO	2
Akcesoria dodatkowe	tak

Zastosowanie

Obsługa lokalna / obsługa ręczna	tak
----------------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP2X
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	
---------------------------------------	--