



EZN004

Przełącznik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A
wyzwalany impulsem

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Funkcje

Cykle łączeniowe	min. 50000
------------------	------------

Konfiguracja

- zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Prąd

	5 A
	maks. 5 A

Moc

Moc wejściowa	15 VA
Pobór mocy (praca)	15 VA
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	~ 2 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,5 W

Wymiary

Głębokość produktu	58 mm
Wysokość produktu	85 mm
Długość	64 mm
Szerokość produktu	17,5 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	1 modules

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Lampy fluorescencyjne	max. 600 VA
-----------------------	-------------

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	maks. 450 W
Maksymalna moc żarówek 230V	450 W

Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS
--------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	
Przekrój przewodu (sztywnego)	
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 przełącznik
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

Zakres opóźnienia zadziałania	0,1 s ... 10 h
Czas opóźnienia, regulowany	

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura przechowywania/transportu	