

## 2-POŁ ŁĄCZ POKR KLUCZ 2ZW.2ROZ PIERŚCIEŃ NIKLOWANY

### Zastosowanie

Przyciski sterownicze SP22 służą do załączania bądź rozłączania prądów o natężeniu do 2,5 A, sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej w pulpitych maszyn, szafach sterowniczych.

Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne SP22 mają budowę członową. Rodzaje członów funkcyjnych występujących w przycisku ilustruje rys. A. Przyciski

sterownicze lub lampki sygnalizacyjne SP22 dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przycisku lub lampki.

Budowa członowa przycisków i lampek SP22 ułatwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych przycisków, a także wprowadzenie zmian w istniejących

obwodach sterowniczych. Przyciski sterownicze SP22 przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory o średnicy 22,3 mm, wykonane w pulpitych (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych

lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przycisków wykonana jest w kolorze czarnym lub pokryta niklem satynowym.



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907723121423 |
| Nazwa producenta          | SPAMEL        |
| ID produktu wg producenta | SP22-SAV-22\. |

### Opis ETIM

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Klasa                           | Przełącznik obrotowy, kompletny (EC001029) |
| Grupa                           | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)      |
| Liczba stopni przełączania      | 2                                          |
| Rodzaj elementu wykonawczego    | Klucz                                      |
| Możliwość podświetlenia         | Nie                                        |
| Zawiera źródło światła          | Nie                                        |
| Kolor przycisku                 | Czarny                                     |
| Średnica otworu                 | 22,3 mm                                    |
| Stopień ochrony (IP)            | IP65                                       |
| Zakres napięcia zasilającego    | Brak informacji                            |
| Liczba styków zwiernych         | 2                                          |
| Liczba styków rozwiernych       | 2                                          |
| Liczba styków przełącznych      | 0                                          |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe                         |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Kolor pierścienia czołowego | Szary |
|-----------------------------|-------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1088962 |
|--------|---------|