


Radiowy podwójny przekaźnik bistabilny do puszek montażowych 60 85÷265V AC/DC, multifunkcyjny, do montażu podtynkowego

5 funkcji jednocześnie. Tryb bistabilny, monostabilny (sterowanie bramą), sterowanie czasowe (funkcja opóźnionego wyłączenia) od 1 s do 48 h, zawsze załącz i zawsze wyłącz (funkcje do sterowania centralnego). Możliwość powiązania z 32 nadajnikami.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431670935
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	FW-R2P-P
Nazwa marki	F&Wave
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Odbiornik radiowy zdalnego sterowania (EC000436)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Do ściemniacza	Nie
Do przycisku impulsowego	Tak
Do łącznika żaluzji	Nie
Do łącznika żaluzji/roletowego	Nie
W obudowie	Tak
Zasilanie	230 V AC
Tryb przycisku	Tak
Liczba przekaźników	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Nie dotyczy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)	IP20

Częstotliwość radiowa	868 MHz
System kodu zmiennego (karuzelowego)	Tak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1171741
--------	---------