

Falownik miniaturowy, trójfazowy, $P_{max}=1,5$ kW, $U_{we}=3 \times 400$ V AC, $I_{we}=5$ A, $U_{wy}=3 \times 400$ V AC, $I_{wy}=3,8$ A



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431673097
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	FA-3HS-015

Opis ETIM

Klasa	Przebiegnik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Napięcie sieci	400..400 V
Liczba faz wejściowych	3
Liczba faz wyjściowych	3
Maks. napięcie wyjściowe	400 V
Znamionowy prąd wyjściowy I _{2N}	3,8 A
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym	1,5 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej	5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego	15 %
Liczba wyjść analogowych	1
Liczba wejść analogowych	1
Liczba wejść cyfrowych	5
Dozwolone zastosowanie w przemyśle	Tak
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu MODBUS	Tak
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie

Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	0
Liczba złączy PROFINET	0
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem optycznym	Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych	Nie
Rodzaj przemiennika	Przemiennik napięciowy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	123,5 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	138 mm