

Moduł mieszany LEVEL 5

Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24V. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8, mH-R8/2, mH-RE4 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez magistralę CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu paneli dotykowych istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312594819
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	mH-IO12E6-5
Nazwa marki	F&Home
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Urządzenie wejścia/wyjścia do systemu magistralnego (EC001584)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Inne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	6
Ze złączem magistrali	Tak
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba kanałów wejściowych	28
Liczba wejść przełącznych	12
Liczba wejść	28
Liczba kanałów wyjściowych	24

Maksymalna liczba wyjść przełącznych	12
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych	12
Znamionowe napięcie pracy	20...26 V
Stopień ochrony (IP)	IP20