

Czujnik kolejności i zaniku faz z regulowanym progiem asymetrii, montaż na szynie DIN

Un=3×400V+N ; Io<10A ; montaż na szynie TH-35 ; reg. napięcia zadziałania



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312593188
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	CKF-BR
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.31-70.19
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Tak
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Nie
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Nie
Kontrola asymetrii faz	Tak
Zakres pomiarowy napięcia	190..270 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	4 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0
Szerokość	35 mm
Wysokość	90 mm

Głębokość	65 mm
-----------	-------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031759
--------	---------