




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ST25-31

Stycznik 25A 230V styki 3Z+1R

Index: ST25-31

Stycznik modułowy

Prąd 25 A

Napięcie 230 V AC

Moc łączeniowa AC1 9 kW

Moc łączeniowa AC3 2,2 kW

Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



5 908312 594147 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę **stycznika** spowoduje **przełączenie styku**. Stan załączenia **stycznika** jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania **styki** powracają do pierwotnej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie pracy	230-230 V
Znamionowy prąd pracy	25 A
Znamionowe napięcie sterujące	230-230 V
Liczba styków zwiernych	3
Liczba styków rozwiernych	1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	9000 W
Suwak do obsługi manualnej	Nie

Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	65 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Nie
Z funkcją dzień/noc	Nie
Bez przydźwięku	Nie
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat