

Przełącznik różnicowy RH99M z ręcznym resetem

Przełącznik różnicowy RH99M z ręcznym resetem. gama produktów: Vigirex - Gama produktów: Vigirex - skrócona nazwa urządzenia: RH99M - Typ produktu lub komponentu : zabezpieczenie różnicowo-prądowe - zgodność gamy: Vigirex RH A czujnik prądu upływowego, Vigirex RH TOA czujnik prądu upływowego - zastosowanie przełącznika: przełącznik różnicowoprądowy.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3303430561729
Alt. ID produktu	56172
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	56172
Nazwa marki	Merlin Gerin
Seria produktu	Compact NSX, INS, INV, Fupact
PKWiU	26.51.66.0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli prądu różnicowego (EC001445)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	110..130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	110..130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Funkcja	Dla obwodów zasilania trójfazowego
Zakres napięcia znamionowego	110..130 V
Częstotliwość znamionowa	50..60 Hz
Wartość nastawy prądu 1	0..30 mA
Wartość nastawy prądu 2	0..30000 mA
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	4,5 s
Wskaźnik prądu różnicowego	Nie
Funkcja pamięci błędu	Nie
Liczba styków rozwiernych	1

Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	1
Szerokość	54 mm
Wysokość	97 mm
Głębokość	74 mm