

## 3-fazowy wskaźnik energii elektrycznej, 120A, 5 modułów, DIN TH-35mm, dodatkowy przycisk

Marka: Orno | Symbol: OR-WE-507 | Ean: 5901752482340

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Urządzenie do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh), służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie trójfazowym. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie wskazuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w danej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej diody. Suma impulsów z trzech faz przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (liczba cyfr 6+1). Zasilanie: 3 × 230V~, 50Hz, prąd bazowy: 20A, max.

prąd: 120A, częstotliwość impulsów: 1000imp/kWh, dodatkowy przycisk: kasowanie szczytowego poboru mocy obciążenia układu pomiarowego w okresie ostatnich 30min. od włączenia obciążenia, dokładność pomiaru: klasa1, montaż na szynie 35 mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Podświetlenie:               | Tak          |
| Typ:                         | trójfazowy   |
| Prąd bazowy (Ib):            | 20 A         |
| Stopień ochrony (IP):        | 20           |
| Prąd maksymalny (Imax):      | 120 A        |
| Częstotliwość impulsów:      | 1000 imp/kWh |
| Klasa dokładności pomiaru:   | 1            |
| Wyjście impulsowe:           | Nie          |
| Wymiary - głębokość:         | 128 mm       |
| Wielotaryfowość:             | Nie          |
| Wymiary - szerokość:         | 90 mm        |
| Ilość modułów:               | 5            |
| Wymiary - wysokość:          | 67 mm        |
| Zgodność z MID (2014/32/EU): | Nie          |
| Protokół komunikacyjny:      | brak         |
| Wyświetlacz:                 | 6+1          |
| Porty:                       | brak         |



