



Opis produktu

CT6/500

Current transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	CT6/500
Kod zamówieniowy	2CSG421160R1101
Numer EAN	8012542605805
Opis katalogowy	Current transformer
Opis	CT6/500 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne

Użycie kabla	Cable and Horizontal bar
Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn})	500 A
Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn})	5 A
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Podłączenie wyjścia wtórnego	Screw connection
Dokładność	$\pm 0,5\%$

Rodzaj pomiaru	Wound primary current converter
Ilość wejść	Primary 1
Przekrój przewodu	50 mm
Przekrój	60 x 20 mm

Elektryczność

Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	16 W

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CSC445004K0201
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	31/03/2006 0.00.00
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP30
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	26.5 mm
Głębokość / długość netto	61 mm
Masa netto	0.450 kg
Średnica otworu	0 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg
E-Numer (Norwegia)	8261034

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5700
-------------------------	-----------------

Instalacja	
Instrukcje i podręczniki	2CSC446012B0201
Typ montażu	Through Primary

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne	
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
eClass	V11.0 : 27210902
Kod klasyfikacji	T

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers	

