



## DS9T.01/43

Ściemniacz naciskowo-obrotowy, srebrny mat,  
metalizowany

|                                  |                               |  |  |                              |                  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                      | Klasa ETIM                                   | EC000025 Ściemniacz  | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | ściemniacz naciskowo-obrotowy | Rodzaj materiału                             | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe   | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany     | Zabezpieczenie powierzchni                   | lakierowanie   | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787825928    |
| Typ produktu                     | moduł                         | Wykończenie powierzchni                      | matowe   | Typ opak. jedn.              | blister          |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                         | Sposób montażu [ETIM]                        | montaż podtynkowy  | Wys. opak. jedn.             | 15 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe               | Sposób mocowania                             | pazurki / wkręty   | Szer. opak. jedn.            | 10 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20                          | Wysokość produktu                            | 75 mm  | Dł. opak. jedn.              | 6 cm             |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                      | Szerokość produktu                           | 75 mm  | Waga jedn.                   | 0,112 kg         |
| Moc znamionowa                   | 500 VA                        | Głębokość produktu                           | 46 mm  | EAN13 opak.                  | 5902787825928    |
|                                  |                               | Głębokość wbudowania                         | 28 mm  | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
|                                  |                               | Metoda eksploatacji/Sposób działania         | pokrętło/przycisk  | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                               | Ilość klawiszy /dźwigni                      | 1  | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                               | Do źródeł światła                            | LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE | Dł. opak. zbiorczego         | 32 cm            |
|                                  |                               | Do zastosowania z czujnikiem obecności       | nie  |                              |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z przyciskiem                | nie  |                              |                  |
|                                  |                               | Pamięć poziomu jasności                      | tak  |                              |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z przyciskiem radiowym       | nie  |                              |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | nie  |                              |                  |
|                                  |                               | Rodzaj obciążenia                            | Uniwersalny  |                              |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z czujnikiem ruchu           | nie  |                              |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym      | nie  |                              |                  |
|                                  |                               | Ściemniacz szeregowy                         | tak  |                              |                  |