

EMR6-A500-D-1 - Czujnik asymetryczności, 300 - 500 V AC, 50/60 Hz



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081787982
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	184762
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	300..500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	300..500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Tak
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Nie
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Nie
Kontrola asymetrii faz	Tak
Zakres pomiarowy napięcia	300..500 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	2
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	85,6 mm

Głębokość	104,6 mm
-----------	----------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081787982
-------------------------	---------------