



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ZI-20

Zasilacz impulsowy 12W

Index: ZI-20

Zasilacz impulsowy.

Napięcie wyjściowe 12 V.

Moc 12 W.

Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.



5 908312 596417

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Wykonania

Typ	Napięcie wyjścia	Prąd wyjściowy
ZI-16	13,5V DC	0,9A
ZI-17	14,5V DC	0,8A
ZI-15	15V DC	0,8A
ZI-20	12V DC	1,0A
ZI-21	24V DC	0,5A

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe 1

12-12 V

Maksymalny prąd wyjściowy 1

1 A

Zakres nastawy napięcia wyjściowego

Nie

Odporność na zwarcie

Tak

Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz

100-264 V

Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz	100-264 V
Stabilizowane napięcie wyjściowe	Tak
Moc wyjściowa	12 W
Stabilizowany	Tak
Możliwość montażu na szynie	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Nie
Wersja modułowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Szerokość wbudowania	18 mm
Wysokość wbudowania	90 mm
Możliwość montażu bezpośredniego	Tak
Szerokość	18 mm
Wysokość	65 mm
Głębokość	90 mm
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Pobór mocy	12 VA
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk śrubowy/sprężynowy
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat