

Przeł. SIRCOVER AC I-0-II, 3P, 250A - 41AC3025



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3596032675615
Alt. ID produktu	41AC3025
Nazwa producenta	SOCOME
ID produktu wg producenta	41AC3025
Seria produktu	MANUAL CHANGEOVER SWITCH
Kraj pochodzenia	Tunezja
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	800 V
Znamionowe napięcie pracy	415..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	250 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	10 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	250 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	132 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	50 kA
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Tak

Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Brak
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP21

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3596032675615
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1088065
--------	---------