

Pusta kaseta sterująca 2 otwory Ø22 ciemno szara z jasno szarą bazą plastikowa

Pusta kaseta sterująca 2 otwory Ø22 ciemno szara z jasno szarą bazą plastikowa. Gama produktów: Harmony XALD - Typ produktu lub komponentu : pusta stacja sterująca - skrócona nazwa urządzenia: XALD - Przeznaczenie urządzenia: do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm - wejście kablowe: 2 otwory wypychane dla dławików kablowych Pg 13 i ISO M20, zakres obsługiwanych średnic: ≤ 12 mm, 2 otwory wypychane dla wejść kablowych, zakres obsługiwanych średnic: ≤ 14 mm - stopień ochrony IP: IP66 zgodnie z IEC 60529, IP67, IP69, IP69K.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110114744
Alt. ID produktu	XALD02
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XALD02
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Lampki, przyciski, kasetki sterujące, kolumny świe
PKWiU	27.11.61.0

Opis ETIM

Klasa	Obudowa do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC000200)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Liczba pozycji sterowniczych	2
Rodzaj konstrukcji obudowy	Obudowa do montażu natablicowego
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału obudowy	Inne
Średnica otworów	22,5 mm
Kolor pokrywy obudowy	Szary
Stopień ochrony (IP)	IP66
Stopień ochrony (NEMA)	Inne
Szerokość	68 mm
Wysokość	106 mm
Głębokość	53 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389110114744
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1082249
--------	---------