

CEWKA 220V40-400HZ STYCZ.LC1F265,330

Cewka LX1FH, TeSys F, 220...230 V AC 40/400Hz. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : cewka stycznika - skrócona nazwa urządzenia: LX1FH - Zgodność produktu: LC1F265, LC1F330 - średnie rezystancja: 1578 om trzymanie w 20 °C, 70.6 Ω rozruch w 20 °C - czas pracy: 100...170 ms otwieranie, 40...65 ms zamykanie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110553352
Alt. ID produktu	LX1FH2202
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LX1FH2202
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.40.0

Opis ETIM

Klasa	Cewka do stycznika (EC001043)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	220..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	220..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC