

OT80F3C Przełącznik (I-0-II) 80A, 3P, napęd z przodu, bez wałka i rączki, osłona zacisków kablowych IP20, montaż na płycie mont



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6417019393377
Alt. ID produktu	1SCA105402R1001
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SCA105402R1001
Seria produktu	Rozłączniki

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Nie
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	750 V
Znamionowe napięcie pracy	750..750 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	80 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	1,5 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	37 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	37 kW
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak

Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Brak
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	6417019393377
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1000840
--------	---------