

radiowy ściemniacz uniwersalny 230V - montaż DIN 85÷265V AC/DC

Ściemniacz uniwersalny 230 V AC (współpracuje z żarówkami ściemnialnymi), współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave, możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników;

- * Sterowanie lokalne - sterowania ściemniaczem z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonekowego);
- * Miękki start - płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia;
- * Kompaktowa obudowa 1S
- * Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji;
- * Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312599302
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	FW-D1D
Nazwa marki	F&Wave
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Odbiornik radiowy zdalnego sterowania (EC000436)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Do ściemniacza	Tak
Do przycisku impulsowego	Tak
W obudowie	Tak
Zasilanie	230 V AC
Tryb przycisku	Tak
Z przyciskiem radiowym	Tak
Liczba przełączników	1
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Nie dotyczy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy

Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Częstotliwość radiowa	868 MHz
System kodu zmiennego (karuzelowego)	Tak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031825
--------	---------