

Modułowy przekaźnik czasowy iRTC opóźnione załączanie, z dodatkowym wejściem

Modułowy przekaźnik czasowy iRTC opóźnione załączanie, z dodatkowym wejściem. zastosowanie przekaźnika: przekaźnik opóźniający - rodzaj opóźnienia: przerwy rozładowujące obciążenie podczas otwarcia zestyku - gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: iRT - skrócona nazwa urządzenia: iRTC - zestaw styków sygnałowych: 1 Z/O.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480377433
Alt. ID produktu	A9E16067
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	A9E16067
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Aparatura modułowa Acti 9
PKWiU	27.12.24.0

Opis ETIM

Klasa	Przekaźnik czasowy (instalacja modułowa) (EC001669)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Zasada działania	Analogowy jednofunkcyjny
Funkcja	Opóźnione załączanie
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Brak informacji
Pierwszy przedział czasowy	0..0
Jednostka drugiego przedziału czasowego	Sekundy/godziny
Drugi przedział czasowy	0,1..360000
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Wysokość wbudowania	81 mm
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie sterowania 1	24..240 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..60 Hz

Napięcie sterowania 2	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania 2	DC
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Zakres napięcia zasilającego	24..240 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	21 A
Zdolność łączeniowa dla żarówek	Brak informacji
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	Brak informacji
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	Brak informacji
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	Brak informacji

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480377433
-------------------------	---------------