


Przełącznik czasowy 10-funkcji, styki 2NO/NC 12V PCS-519 12V

Un=12V ; I<8A ; t(0,1sek.-576h) ; 1 moduł



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312593942
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PCS-519-12V
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa) (EC001669)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Zasada działania	Cyfrowy wielofunkcyjny
Funkcja	Wielofunkcyjność
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/minuty
Pierwszy przedział czasowy	0..0
Drugi przedział czasowy	0..0
Sposób montażu	Szyna DIN
Liczba styków przełącznych	2
Napięcie sterowania 1	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	0..0 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	8 A
Zdolność łączeniowa dla żarówek	1100 W
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	550 VA

Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	350 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	550 VA

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1133830
--------	---------