

Sterownik swobodnie programowalny 12 wejść cyfrowych



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312599418
Alt. ID produktu	FLC18-12DI-6R
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	FLC18-12DI-6R

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	Nie dotyczy
Napięcie zasilające dla DC	12..24 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	12
Liczba wyjść cyfrowych	6
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Brak informacji
Konfigurowalne wyjścia analogowe	Brak informacji
Prąd wejściowy dla sygnału 1	1,5 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	0..28,8 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Przełącznik
Prąd wyjściowy	10 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	110..250 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	AC/DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Nie
Redundancja	Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Opóźnienie przy zmianie sygnału	1..1,5 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie

Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	95,2 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	61,4 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1157933
--------	---------