

Antena zewnętrzna (podstawa magnet.)

rH-ANT jest zewnętrzną anteną wykorzystywaną do systemu F&Home Radio pracującą w paśmie 868 MHz. Montowana do powierzchni metalowych (np. drzwi szaf rozdzielni), dzięki magnetycznej podstawie. Stosowana w celu poprawy komunikacji między modułami w przypadku, gdy serwer systemu został zamknięty w stalowej rozdzielni, a część modułów jest w znaczącej odległości od szafy.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312590057
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	rH-ANT
Nazwa marki	F&Home RADIO
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Antena sieci bezprzewodowej (EC001698)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Wewnętrzna	Nie
Zewnętrzna	Tak
Maksymalny zakres transmisji	350 m
Polaryzacja	Dookólna
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	360 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	360 °
Typ połączenia	Wtyczka
Z kablem podłączeniowym	Tak
Długość kabla przyłączeniowego	2,5 m
Sposób montażu	Montaż bezpośredni
Wysokość	100 mm
Pasmo częstotliwości	Inne