


## ADAPTER POMIAROWY N/L - 2003-499

PIĘTROWA ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 2003-6641 DO PIONOWEGO KANAŁU POMIAROWEGO



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4050821322115 |
| Nazwa producenta          | WAGO          |
| ID produktu wg producenta | 2003-499      |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 85366990990   |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Adapter testowy do złączki szynowej (EC002555)            |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Długość odizolowania                                              | 10 mm                                                     |
| Napięcie znamionowe                                               | 500 V                                                     |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,25..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0,75..2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,75..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,25..2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                   | Zacisk sprężynowy                                         |
| Zestawialne                                                       | Nie                                                       |
| Liczba biegunów                                                   | 2                                                         |
| Rozstaw (rozmiar rastra)                                          | 8 mm                                                      |