

Czujnik ruchu aler mini-w



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905339234506
Nazwa producenta	KANLUX
ID produktu wg producenta	23450
Nazwa marki	Kanlux
KGO	0,02
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone wyłączenie	Brak informacji
Strefa dla zwierząt	Brak informacji
Zabezpieczenie przed skradaniem	Brak informacji
Możliwość łączenia w sieć	Brak informacji
Kąt skanowania	140 °
Optymalna wysokość montażowa	2 m
Nadzór klatek schodowych	Brak informacji
Przełącznik mostkujący	Brak informacji
Maksymalny zasięg boczny	8 m
Maksymalny zasięg na wprost	8 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	Brak informacji
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak

Z elementem sygnalizacyjnym	Brak informacji
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Brak informacji
Do montażu ściennego	Tak
Funkcja ściemniania	Nie
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Brak informacji
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP44
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	10 s
Maksymalny czas załączenia	15 min
Kąt detekcji w poziomie	140..140 °
Czułość progowa jasności	3..2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	800 W
Zakres temperatury	-20..40 °C
Wejście modułów dodatkowych	Brak informacji
Z funkcją alarmu	Brak informacji
Szerokość	67 mm
Wysokość	80 mm