

# Przełącznik nadzorczy prądowy - PRI-51/8

Przełącznik nadzorczy prądowy



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 3838895424031 |
| Alt. ID produktu          | PRI-51/8      |
| Nazwa producenta          | ETI POLAM     |
| ID produktu wg producenta | 002471819     |
| Seria produktu            | EVE           |
| PKWiU                     | 27.12.24.0    |
| Kod celny                 | 85364900      |

## Opis ETIM

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                          | Przełącznik kontroli prądu (EC001440) |
| Grupa                                          | Przełączniki (EG000019)               |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                | Zacisk klamrowy                       |
| Z odłączalnymi zaciskami                       | Brak informacji                       |
| Kontrola podprądowa, 1-fazowa                  | Tak                                   |
| Kontrola podprądowa, 3-fazowa                  | Nie                                   |
| Kontrola nadprądowa, 1-fazowa                  | Nie                                   |
| Kontrola nadprądowa, 3-fazowa                  | Nie                                   |
| Funkcja histerezy, 1-fazowa                    | Nie                                   |
| Funkcja histerezy, 3-fazowa                    | Nie                                   |
| Zawiera kontrolę podprądową DC                 | Nie                                   |
| Zawiera kontrolę nadprądową DC                 | Nie                                   |
| Funkcja histerezy DC                           | Nie                                   |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 24..240 V                             |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC       | 24..24 V                              |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC                                    |
| Zakres pomiarowy prądu                         | 0,8..8 A                              |
| Liczba styków rozwiernych                      | 0                                     |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Liczba styków zwiernych    | 0     |
| Liczba styków przełącznych | 1     |
| Szerokość                  | 18 mm |
| Wysokość                   | 90 mm |
| Głębokość                  | 65 mm |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3838895424048 |
|-------------------------|---------------|