

B.x/S.1 Łącznik żaluzjowy czasowy z wyświetlaczem do sterownika żaluzjowego Berker.Net, biały, połysk



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011334375043
Nazwa producenta	HAGER
ID produktu wg producenta	85741189
PKWiU	26.52.24.0
Kod celny	91070000

Opis ETIM

Klasa	Sterownik żaluzjowy (EC000615)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Panel sterowniczy
Zintegrowany wyłącznik czasowy	Tak
Z połączeniem do czujnika jasności	Nie
Przystosowany do czujnika wiatru	Tak
Przystosowany do czujnika deszczu	Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby	Nie
Z programem astronomicznym	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Tak
Z funkcją pamięci	Tak
Regulowany stopień nasłonecznienia	0..0 lx
Regulowany stopień detekcji zmierzchu	0..0 lx
Generator losowy	Tak
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem	Nie
Sposób montażu	Inne
Materiał	Inne
Gatunek materiału	Inne
Bezhalogenowe	Tak

Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9010
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Maksymalna moc łączeniowa	0 W
Autonomia / rezerwa chodu	24 h
Napięcie znamionowe	12 V
Zakres częstotliwości	0..0 Hz
Sposób mocowania	Montaż zaciskowy

Atrybuty

ERP ID	1224591
--------	---------