

Przełącznik kontroli faz i asymetrii 3-fazowy



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3250612413003
Nazwa producenta	HAGER
ID produktu wg producenta	EU300
PKWiU	27.12.24.0
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	400..400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	400..400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Tak
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Nie
Kontrola asymetrii faz	Tak
Zakres pomiarowy napięcia	100..400 V
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	60 mm

Atrybuty

ERP ID	1037226
--------	---------