

## Rozłącznik bezpiecznikowy NH000 3x100A szyny 60mm



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	3250614200625
Nazwa producenta	HAGER
ID produktu wg producenta	LT0057
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	85365080

### Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	100 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	Brak informacji
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	80 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	1,2 kA
Do wkładek bezpiecznikowych	NH000
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	Brak informacji
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk kablowy
Ze złączami wtykowymi	Nie
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Nie
Do montażu szynowego	Tak
Rodzaj elementu wykonawczego	Bez elementu sterowniczego
Umiejscowienie elementu napędowego	Nie dotyczy
Opcjonalny napęd silnikowy	Brak informacji
Wbudowany napęd silnikowy	Brak informacji

Jako wyłącznik awaryjny	Brak informacji
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP3X

## Atrybuty

ERP ID	1104207
--------	---------