

## SIRIUS stycznik pomocniczy 22E S00 230V 50/60Hz (2NO+2NC), zaciski śrub.



### Informacje ogólne

Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RH2122-1AP00

### Opis ETIM

Klasa	Stycznik pomocniczy, przekaźnik (EC000196)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V	3 A
Sposób montażu	Szyna DIN
Złącze (interfejs)	Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	2
Liczba styków pomocniczych zwiernych	2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0