

Miernik wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-520 Start

Cyfrowy, wielofunkcyjny miernik przeznaczony do pomiarów pozwalających na ocenę stanu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w zakresie opisanym w normie PN-HD 60364-6: impedancja pętli zwarcia, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych. Zestaw MPI-520S oferowany jest w atrakcyjnej cenie - zawiera podstawowe akcesoria pomiarowe, które użytkownik może poszerzyć o akcesoria do pomiarów uziemień oraz dodatkowy adapter AutoISO-1000C umożliwiający pomiar rezystancji izolacji w przewodach 3-, 4-, 5- żyłowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań powoduje, że mamy do dyspozycji dodatkowe funkcje i możliwości upraszczające wykonywanie pomiarów, niedostępne w innych miernikach. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54 jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zaś u ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907624020498
Nazwa producenta	SONEL
ID produktu wg producenta	WMPLMPI520S
Nazwa marki	Sonel
Kod celny	90303370

Opis ETIM

Klasa	Tester instalacji wielofunkcyjny (EC000497)
Grupa	Urządzenie pomiarowe i testowe (EG000044)
Wskaźnik	Cyfrowy
Pomiar rezystancji izolacji	Tak
Pomiar impedancji/rezystancji pętli zwarcia	Tak
Pomiar pętli bez wyzwalacza RCD	Tak
Testowanie wyłączników różnicowoprądowych	Tak
Testowanie wyłączników różnicowoprądowych przy narastającej wart. prądu upływu	Tak
Funkcja analizy RCD	Tak
Test kolejności faz	Tak
Pamięć wartości mierzonej	Tak

Atrybuty

ERP ID	1088468
--------	---------