

## Przycisk n/t ppoż PWP1-W01-B-21-2LED7-M



### Informacje ogólne

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Nazwa producenta          | SPAMEL                |
| ID produktu wg producenta | PWP1-W01-B-21-2LED7\M |

### Opis ETIM

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                       | Sygnalizator ręczny do systemu alarmowego i kontroli dostępu (EC001765) |
| Grupa                       | Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)       |
| Rodzaj sygnalizatora        | Alarm pożarowy (czerwony)                                               |
| Wysokość                    | 113 mm                                                                  |
| Szerokość                   | 113 mm                                                                  |
| Głębokość                   | 52 mm                                                                   |
| Średnica                    | Brak informacji                                                         |
| System sterowania radiowego | Nie                                                                     |
| Ze szkłem ochronnym         | Tak                                                                     |
| Z osłoną papierową          | Nie                                                                     |
| Kolor                       | Czerwony                                                                |
| Liczba biegunów             | Brak informacji                                                         |
| Materiał                    | Tworzywo sztuczne                                                       |
| Stopień ochrony (IP)        | Brak informacji                                                         |