

Czujka ruchu PIR, cyfrowa, optyka lustrzana, Premier Elite MR, bez uchwytu, AFK-0001, 002270



Informacje ogólne

Nazwa producenta	TEXECOM
ID produktu wg producenta	PRESTMTRBU

Opis ETIM

Klasa	Czujka ruchu do systemu alarmowego i kontroli dostępu (EC001762)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Rodzaj sygnalizatora	Podczerwień pasywna
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Zasięg detekcji	90 °
Prąd pracy	13,5 mA
Zakres napięcia pracy	9..16 V
Wysokość	112,25 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	60 mm
Średnica	Nie dotyczy
Charakterystyka	Odległość