

Inwerter GoodWe GW30K-MT wyświetlacz SPD II 3-fazowy



Informacje ogólne

Nazwa producenta	GoodWe
ID produktu wg producenta	GW30K-MT

Opis ETIM

Klasa	Falownik sieciowy (inwerter DC/AC) (EC001747)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Maks. moc wejściowa DC	39000 W
Maks. napięcie wejściowe DC	1000 V
Maks. prąd wejściowy DC	25 A
Maks. prąd wejściowy DC na tracker MPP	Brak informacji
Maks. prąd wejściowy DC na wejście stringowe	Brak informacji
Zakres napięcia MPP	200..950 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Znamionowa moc wyjściowa AC	30000 W
Pobór mocy	Brak informacji
Maks. prąd zwarciovowy na MPPT	Brak informacji
Liczba śledzonych punktów mocy maksymalnej (MPP-tracker)	Brak informacji
Maksymalna sprawność	Brak informacji
Sprawność wg standardów europejskich	98,5 %
Sprawność CEC (produkty amerykańskie)	Brak informacji
Z transformatorem	Nie
Monitorowanie sieci	3-fazowe
Zintegrowany wyłącznik DC	Nie
Z rejestratorem danych	Nie
Wyświetlacz	Standardowy
Ethernet	Nie
Bezprzewodowe	Nie
Wbudowana bateria	Nie

Pojemność użytkowa baterii	Brak informacji
Do zasilania awaryjnego	Nie
Do montażu zewnętrznego	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP65
Liczba połączeń stringowych na wejście MPPT	3
Połączenie DC	Brak informacji
Połączenie AC	Brak informacji
Ciężar	40 kg
Szerokość	480 mm
Wysokość	590 mm
Głębokość	200 mm