

Wyłącznik silnikowy Mms-32H 2.5A



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	0705000741
Nazwa producenta	ANIRO
ID produktu wg producenta	MMS-32H 2.5A
Nazwa marki	Aniro

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	1,6..2,5 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	20,8..32,5 A
Czułość na zanik fazy	Nie
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	2,5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	Brak informacji
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	Brak informacji
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Tak
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP20

Atrybuty

ERP ID	1004580
--------	---------