

Czujnik ruchu 180st., regulacja pionowa i pozioma, IP44, 1200W, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-204/B | Ean: 5901752481060

ORNO

OPIS PRODUKTU

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Mechaniczna regulacja pionowa i pozioma. Dostępne kolory: biały, czarny. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1200W
Stopień ochrony (IP):	44
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	czarny
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	85 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	92 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	64 mm
Kąt widzenia:	180°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	12 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



