

K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m Berker.Net, antracyt, mat



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011334374527
Nazwa producenta	HAGER
ID produktu wg producenta	85345175
PKWiU	26.51.20.0
Kod celny	85269200

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu do systemów magistralnych (EC001582)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Tak
Model	Czujnik ruchu
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Antracyt
Numer RAL (zbliżony)	7021
Przezroczysty	Nie
Ze złączem magistrali	Tak
Wejście modułów dodatkowych	Nie

Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Strefa dla zwierząt	Nie
Nadzór klatek schodowych	Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący	Nie
Optymalna wysokość montażowa	1,1 m
Maksymalny zasięg boczny	8 m
Maksymalny zasięg na wprost	12 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	0 m
Kąt detekcji w pionie	0..7 °
Kąt detekcji w poziomie	90..180 °
Liczba wejść cyfrowych	0
Liczba kanałów	1
Minimalny czas załączenia	1 s
Maksymalny czas załączenia	180 min

Atrybuty

ERP ID	1224535
--------	---------