

Wyłącznik silnikowy mms-32s 1.6a



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	0705003841
Nazwa producenta	ANIRO
ID produktu wg producenta	MMS-32S 1.6A
Nazwa marki	Aniro

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	1..1,6 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	13..20,8 A
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	1,6 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0,55 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Tak
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20