

Przełącznik impulsowy iTL-16-10-24 16A 1NO 24VAC/12VDC

Przełącznik impulsowy iTL-16-10-24 16A 1NO 24VAC/12VDC. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 iTL - skrócona nazwa urządzenia: iTL - zastosowanie urządzenia: standard - Opis biegunów: 1P - kombinacja styków: 1 NO - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - napięcie sterujące [Uc]: 12 V DC, 24 V AC 50/60 Hz.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480088971
Alt. ID produktu	A9C30111
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	A9C30111
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Aparatura modułowa Acti 9
PKWiU	27.12.24.0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik mechaniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	60 mm
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Napięcie sterowania 1	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Napięcie sterowania 2	12..12 V
Rodzaj napięcia sterowania 2	DC
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Znamionowy prąd załączania	16 A
Zakres napięcia zasilającego	24..250 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC

Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	1600 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	900 VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	16 A
Możliwa obsługa ręczna	Tak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480088971
-------------------------	---------------