

Wyłącznik silnikowy do transformatorów MS132-0,25T



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4013614484926
Alt. ID produktu	1SAM340000R1002
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SAM340000R1002
Seria produktu	Automatyka przemysłowa
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd ciągły Iu	0,25 A
Zakres napięcia znamionowego	690..690 V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	100 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0,16..0,25 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego	Nie dotyczy
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego	3,2..5 A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieo doziemnym	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na szynie TH	Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH	Tak
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Ze wskaźnikiem wyłączenia	Tak
Z wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych	Strona przednia

Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
W komplecie z zabezpieczeniem	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4013614484926
-------------------------	---------------