

# NHS1/110/M UQ01 aR 160A/1000V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	004303716
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH-S
Wielkość	NH1
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	35
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	17.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	160
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	200
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	