

PBM1 E13 PZ11 Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny

PBM1 E13 PZ11 Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902626133481
Nazwa producenta	POKÓJ S.E.
ID produktu wg producenta	A37-3400
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.33.11.0*
KGO	0
Kod celny	8536909

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Szerokość czujnika	40 mm
Wysokość czujnika	43 mm
Długość czujnika	120 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V	10 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	2,8 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V	0,27 A
Funkcja przełączająca	Styk migowy
Wyjście elektroniczne	Nie
Wymuszone rozłączanie	Nie
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa	0
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0
Rodzaj interfejsu	Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa	Brak

Rodzaj konstrukcji obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Metal
Powłoka obudowy	Malowanie proszkowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Popychacz z rolką
Położenie elementu przełączającego	Popychacz z rolką równoległą
Rodzaj połączenia elektrycznego	Przepust kablowy PG
Ze wskaźnikiem stanu	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-20..70 °C
Stopień ochrony (IP)	IP66

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1067147
--------	---------